



图示: HSI 150-DT / HSI 90-D

- 1 HSI 150-DT 封盖 / HSI 90-D 封盖
- 2 密封环
- 3 扳手插口
- 4 SLS 6G(D) 月牙钩型扳手

### 1 安装 HSI 150-DT / HSI 90-D

- ii 用作备用电缆穿墙密封装置的开放式电缆穿墙密封装置必须始终配备新的 *HSI 150-DT / HSI 90-D* 墙体密封连接插口。
  - 拆除或损坏的盖子不得重复使用!
  - 在将系统盖安装在电缆密封件之前, 使用 KR60 电缆清洁剂清除电缆上的所有污染物, 并检查密封面是否损坏。

- 1 使用随附的 **Hauff 润滑油“GM”** 涂抹新盖子的密封环周围。
- 2 使用 **SLS 6G(D)** 月牙钩型扳手 (附件) 将盖子向右旋转, 将其拧入扳手插口上方的填料中。
  - ▶ **扳手插口必须与填料上的箭头相对应。**

- ii 如需更多信息, 请联系当地的 *Hauff-Technik* 合作商。
  - 不遵守安装说明和将我们的产品用于预定目的以外的用途, 或者将我们的产品与第三方产品组合使用, 由此产生的任何间接损失都将使您丧失质保权利。

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

Robert-Bosch-Straße 9  
89568 Hermaringen, GERMANY

电话: +49 7322 1333-0

传真: +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de